

多功能數字電錶

CHY-36A

台灣製造、經濟實用型

產品特色

- 3,1/2 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 符合EN61010-1 的安全規格認證
- 堅固且易操作型電錶
- 直流電壓量測從1mV至1000V DC
- 交流電壓量測從0.1V至750V AC
- 直流電流量測從1uA到20A DC
- 電阻量測從1Ω至20MΩ
- 二極體測試及電晶體hFE測試
- 歐姆、二極體檔可保護至500V DC/AC rms
- 低價位電錶
- 電池電力不足警示
- 尺寸：132H × 73W × 34D / mm
- 重量：約 255g(含電池)
- 多種功能：AC/DC 電壓、DC 電流、電阻、二極體、晶體 hFE 測量



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	2V/20V/200V/1000V	1mV	±(0.5%+1dgts)
交流電壓 ACV	200V/750V	0.1V	±(1.5%+4dgts)
直流電流 DCA	2mA/20mA/200mA/20A	1uA	±(1.0%+1dgts)
電 阻 Ω	2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	1Ω	±(0.8%+1dgts)
二 極 體 $\rightarrow +$	測試電流=1mA 開路電壓約 3.0V	1mV	±(3.0%+3dgts)
電 晶 體 hFE	0~1000		

經銷商: