

## DP-1520S

## 15V/20A 直流電源供應器

### 產品特色

- 採用PWM控制技術
- 體積小，重量輕
- 定電壓及定電流操作模式
- 高解析度顯示:10mA，10mV
- 具有電壓、電流粗調和微調旋鈕
- 具有多重保護功能
- 智慧風扇控制
- 其他規格可接受訂製



### 一般規格

型 號	DP-1520S
輸出電壓	0~15V
輸出電流	0~20A
<b>定電壓操作</b>	
電源調節率	≤0.05%FS+1mV
負載調節率	≤0.1%FS+5mV
漣波與雜訊	≤10mVrms
<b>定電流操作</b>	
電源調節率	≤0.05%FS+10mA
負載調節率	≤0.1%FS+10mA
漣波與雜訊	≤20mArms
<b>顯示</b>	
錶頭	3 digits LED display
電壓顯示及解析度	0.00~9.99V – 10.0~16.0V (10mV)
電流顯示及解析度	0.00~9.99A – 10.0~20.10 (10mA)
精確度	±1% ±1d
<b>General</b>	
保護裝置	OCP,OTP
使用電源	AC110V or 220V±10%, 50/60Hz
操作溫濕度	0°C~40°C, <80%RH
儲存溫濕度	-10°C~70°C, <80%RH
尺寸重量	125x160x260mm 約2Kg